

Paramètres SEPA

Syndic : Programme 131.12

Prélèvements		
Option	Balise	Observations
1	<PstlAdr>	HEADER : Adresse Cabinet 0 : Génération de l'adresse 1 : Pas d'adresse
2	<BtchBookg>	LOT : BatchBooking 0 : false (autant de mouvement que de prélèvement) 1 : true (un mouvement pour tous les prélèvements)
3	<ChrgBr>	LOT : Frais de l'émetteur 0 : Génération des Frais = SLEV 1 : Balise non générée
4	<UltmtCdtr> <Nm> <Id> <Orgld> <Othr> <Id> <SchmeNm> <Prtry>	LOT : Siret Cabinet 0 : Génération des informations ci-dessous 1 : Pas de Génération Nom du Titulaire Compte Cabinet Numéro SIRET du Cabinet SIRET
5	<ChrgBr>	LOT : Frais de l'opération 0 : Génération des Frais C = CRED P = DEBT 2 = SHAR 1 : Balise non générée
6	<AmdmntInd>	TRANS : Modification du Mandat 0 : Obligatoire RCUR ou FRST (true ou false) 1 : Optionnel
7	<RmtInf> <Ustrd>	TRANS : Motif du Prélèvement 0 : Non généré 1 : Génère le libelle zone 05 de la table ECHEANCE LOYER OU INDEMNITE OCCUPATION
8	<InstrId>	TRANS : Référence restituée au créancier 0 : Pas de génération 1 : Génération du Numéro et Nom du Locataire
9		Disponible
10		Pour les anciennes autorisations de prélèvement 0 : Gérées en lot FRST (1ère fois) 1 : Gérées en lot RCUR (récuratif)

Paramètres SEPA

Syndic : Programme 131.12

Virements		
Option	Balise	Observations
1	<ChrgBr>	LOT : Frais de l'opération 0 : Génération des Frais C = CRED P = DEBT 2 = SHAR 1 : Toujours SLEV
2	<BtchBookg>	Batchbooking 0 :false (1 ligne par virement sur le relevé bancaire) 1 :true (1 ligne pour la totalité des virements)
3	<PmtTplnf> <SvcLvl> <Cd>	Payment Type Information 0 : Pas de génération 1 :génération de SEPA
4	<PstlAdr> <AdrLine>	Adresse Cabinet 0 : Génération de la 1ere ligne d'adresse 1 : Pas de génération (Les autres lignes sont générées)
5	<PstlAdr> <AdrLine>	Adresse Cabinet 0 : Génération de la 2ème ligne d'adresse 1 : Pas de génération (Les autres lignes sont générées)